











GENERADOR ELÉCTRICO STANLEY SG 6500B

Código:	&604800090
Tipo de generador:	Síncrono
Potencia Nominal 230V:	3 kW
Potencia Máxima 230V:	3,3 kW
Potencia Nominal 400V:	6 kW
Potencia Máxima 400V:	6,5 kW
Alimentação:	230V/MON/50Hz - 400V/TRIF/50Hz
Corriente 400V:	8,7 A (230V 13 A)
Autonomía (h):	8 h
Nº tomas 230V (16A) mono:	2
Nº tomas 400V trif :	1
Arranque manual:	Sí
Arranque eléctrico:	Sí (batería incluida)
Decibelios dB(A):	72 dB(A)
Peso:	89 kg
Dimensiones:	745 x 540 x 560
Tipo de aceite:	15W40/<0 o C: 5W30
Tipo de combustible:	Gasolina sin plomo
Capacidad tanque combustible:	25 L

Generador portátil de la **gama Energy**. Proporciona energía estable y eficiente. Destaca por la **tecnología AVR**. Cuenta con motor de 4 tiempos con 8 horas de autonomía. Incluye 2 tomas de corriente tipo Schuko de 230V y 1 de 400V trifásica.

Ideal para un suministro energético fiable en obras, jardines y eventos al aire libre, así como un respaldo eficiente en caso de cortes de energía gracias a sus dos tomas de corriente tipo Schuko de 230V y una de 400V trifásica.

Su motor OHV monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire garantiza la entrega constante de corriente eléctrica. Cuenta con un índice de protección IP23M, operando de manera segura a una temperatura ambiental máxima de 40 °C. Además, utiliza una bujía de alta durabilidad modelo LD F7RTC, generando solo 72 dB(A).

Este modelo síncrono está equipado con gran depósito de 25 L para trabajar de forma autónoma durante 8 horas. Con indicador de nivel y panel central, ofrece un sistema de arranque manual y eléctrico. Alimentado por gasolina sin plomo.

La robustez y maniobrabilidad son claves debido al chasis de acero altamente resistente. Su transporte resulta ágil y cómodo por sus ruedas de alta resistencia y asas de empuñadura extensible para manejar fácilmente sus 89 kg.

Se diferencia por incluir la tecnología de regulación AVR (Regulador Automático de Voltaje), un sistema electrónico que monitorea y estabiliza el voltaje de salida minimizando fluctuaciones. Esto evita pérdidas de rendimiento y permite conectar de forma segura herramientas de alto consumo de arranque y dispositivos electrónicos sensibles.