





GENERADOR ELÉCTRICO STANLEY SIG 1200S

Código:	&604800070
Tipo de generador:	Inverter
Potencia Nominal 230V:	1 kW
Potencia Máxima 230V:	1,02 kW
Alimentação:	230V/MONO/50Hz
Corriente 230V:	4,3 A
Autonomía (h):	5 h
Nº tomas 230V (16A) mono:	1
Arranque manual:	Sí
Decibelios dB(A):	70 dB(A)
Peso:	15,5 kg
Dimensiones:	435 x 330 x 430
Código de barras:	4250116825493
Tipo de aceite:	15W40/<0 °C: 5W30 - 0.25 L
Tipo de combustible:	Gasolina sin plomo
Capacidad tanque combustible:	4,5 L



Generador portátil de la **gama Inverter**. Proporciona energía estable y eficiente. Es compacto y ligero. Cuenta con motor de 4 tiempos con 5 horas de autonomía. El equipo incluye un panel de control con una toma de 230V.

Este dispositivo proporciona una energía de máxima calidad, totalmente estable y precisa. Al evitar las molestas fluctuaciones de voltaje, ofrece una alimentación mucho más segura para tus equipos electrónicos delicados equipados con microprocesadores, tales como computadoras, televisores de última generación, dispositivos digitales avanzados y teléfonos móviles.

Es el aliado perfecto tanto para escapadas al aire libre (barcos y caravanas) como para solventar emergencias domésticas o cubrir necesidades profesionales. Su avanzado motor OHV monocilíndrico de 4 tiempos funciona mediante refrigeración por aire y garantiza una entrega constante de corriente eléctrica.

Está preparado para resistir las condiciones climáticas del día a día, ofreciendo una clase de protección IP23M y soportando una Tª máx. de hasta 40 °C. Además, utiliza una bujía de alta durabilidad modelo TORCH A7RTC.

Compacto y fácil de transportar, emite unos 70 dB(A). Su diseño compacto y robusto está protegido en cada una de sus partes, dando como resultado un equipo pequeño, práctico y muy ligero. Su transporte no será un problema ya que pesa unos 15,5 kg.

Alimentado por gasolina sin plomo, dispone de una capacidad de 4,5 litros de combustible, otorgándole una excelente autonomía de 5 horas. Equipado con puerta frontal de apertura que facilita la accesibilidad y mantenimiento de los componentes internos.

Rápido de accionar mediante su sistema de arranque manual, proporciona conectividad para tus dispositivos con su toma de 230 Voltios.